

RGB-Flutlichtstrahler

Einleitung:

Dieser LED-Strahler ist mit High-Power-RGB-LEDs ausgestattet. Er bietet die beste Alternative, auf umweltfreundliche und energiesparende Art und Weise einen herkömmlichen RGB-Flutlichtstrahler zu ersetzen. Der Strahler besitzt die Schutzklasse IP65 und besteht aus einem stabilen Aluminiumgehäuse mit einer qualitativ hochwertigen EPILEDs-Diode.

Anwendungsmöglichkeiten:

Der Strahler ist variabel einsetzbar: Garten-/ Landschaftsbeleuchtung, Beleuchtung von Fassaden, Hallen etc. Weiter ist der Strahler ideal für Showbeleuchtung geeignet.

Die letzte Farbeinstellung wird bei Stromunterbrechung gespeichert.

Eigenschaften:

	<u>10W</u>	<u>30W</u>	<u>60W</u>
Verbrauch	ca. 10W	ca. 30W	ca. 60W
Arbeitsbereich	-30 bis +60°C	-30 bis +60°C	-30 bis +60°C
Eingangsspannung:	85-265V AC/ 50/60Hz	85-265V AC/ 50/60Hz	85-265V AC/ 50/60Hz
Abstrahlwinkel	120°	120°	120°
Schutzklasse:	IP65	IP65	IP65
Anschluss:	blank end	blank end	blank end
Produktmaße (LxBxH):	115x86x82mm	225x185x128mm	288x238x145mm
Verpackungsmaße (LxBxH):	120x92x125mm	260x220x160mm	310x260x190mm
Nettogewicht:	580g	1895g	2970g
Bruttogewicht:	655g	2240g	3415g

Instandhaltungshinweise:

Um eine lange Lebensdauer des Strahlers zu gewährleisten ist es vorteilhaft, das Gerät des Öfteren von außen zu reinigen. Wir empfehlen, einen weichen Schwamm zu benutzen. Verwenden Sie hierbei keine flüchtigen Stoffe wie Alkohol, da der Strahler durch solche beschädigt werden kann.

Infrarotfernbedienung:

Helligkeit +	Helligkeit -	An	Aus
Statisch rot	Statisch grün	Statisch blau	Statisch weiß
Statisch orange	Statisch erbsengrün	Statisch dunkelblau	7-Farbenwechsel sprunghaft
Statisch dunkelgelb	Statisch cyan	Statisch braun	Alle aus- und einblenden
Statisch gelb	Statisch hellblau	Statisch pink	7-Farbenwechsel weicher Übergang
Statisch strohgelb	Statisch himmelblau	Statisch lila	Wiedergabe Programmset

Achtung: Bitte entfernen Sie das Plastikplättchen zwischen der Batterie und dem Kontakt.

Reset der voreingestellten Lichtprogramme



einmal drücken



drücken bis gewünschte
Geschwindigkeit erreicht ist

Sicherheitshinweise:

1. Stellen Sie sicher, dass der Strahler vor dem Einschalten korrekt installiert ist.
2. Es dürfen keine Gegenstände wie beispielsweise Tücher den Strahler bedecken.
3. Benutzen Sie den Strahler nicht unter Wasser.
4. Schließen Sie den Strahler nur gemäß der technischen Spezifikationen an.

